

GP385 FuG 10b

Das Handsprechfunkgerät

für Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben




ERWINDEIFEL
TELEKOMMUNIKATIONSTECHNIK

Freiherr-vom-Stein-Str. 5
D – 88212 Ravensburg
Tel: 0751/2 40 50 Fax 0751/3 52 87 85
www.deifel-funk.de deifel@deifel-funk.de



MOTOROLA

Professional Radio Partner

Das GP385 FuG 10b wurde exakt für die Bedürfnisse von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben entwickelt. Es enthält bewährte Motorola Qualität und moderne Technik aus der Entwicklung der ATS Elektronik GmbH.

Dieses BOS-Handsprechfunkgerät bietet Ihnen Zusatzfunktionen zu den bisher bekannten Geräten:

- ✓ ManDownFunktion
- ✓ Notsignalgeber
- ✓ Auffindsignalisierung
- ✓ Kennungsgeber, eigener Rufname wird im Sendefall übertragen und am Zielgerät angezeigt

... kann einfach mehr ...

... mit Sicherheit!

NEUE FUNKTIONEN IM DETAIL

ManDown Funktion	Menüführung, Lage- und Bewegungssensor, Ansprechwinkel und Zeit programmierbar, Sende-Empfangszyklen und Zeiten im Alarmfall programmierbar, Voralarm- und Alarmlautstärke programmierbar, Mikrofonverstärkung für Alarmsendebetrieb programmierbar
Notsignalgeber	Menüführung, Überwachung der willentlichen Handlungen des Geräteträgers, Alarmfunktion bei Ausbleiben der willentlichen Handlung, Zeit bis Voralarm programmierbar
Auffindesignal	Akustische Signalisierung zur verbesserten Auffindung des Gerätes im Alarmfall

TECHNISCHE DATEN

Vielkanalmodus:	Kanal 1 - 92 und 101 - 125 (gem. TR-BOS)
Wenigkanalmodus:	Bis zu 16 vorprogrammierbare Kanäle
Gesprächsart:	GO, GU, WO, WU
Tonrufe:	Ruf 1 (1750Hz) Ruf 2 (2135Hz)
Sendeleistung:	1 Watt/5 Watt umschaltbar
Schutzgrad:	IP54
Akku:	Standard-Akku (HNN9008)
Gewicht (mit Standard-Akku):	428 g
Abmessungen (mit Standard-Akku):	137 mm x 57,5 mm x 37,5 mm (ohne Antenne)
BOS-Zulassung:	FuG 10b 07/04

LIEFERUMFANG

- Funkgerät
- Akku
- Gürtelclip
- Bedienungsanleitung
- Antenne